

Safe Performance  
through science



**Guardio**

**VisorFlex**  
Dual-Mode Headlamp  
User manual



Visit [www.bastadgruppen.com/en/manuals/](http://www.bastadgruppen.com/en/manuals/)  
to download user manual in additional languages

## What is inside the box?



Headlamp

Headband

Visor Attachment Frame

Visor screws

Rechargeable battery

Charging cable

# Assembly



## Performance Specification









Mode	High	Strobe	SOS	Beacon	5-Levels Dimming					Turbo
					High	Medium High	Medium	Medium Low	Low	
Brightness	1460lm	1500lm			1460lm	955lm	425lm	215lm	110lm	2360lm
Battery time	4, 5				4.5h	8.8h	13.5h	20h	34h	1 min
Distance	120 meters									150 meters
Droptest	2 meters									
IP Rating	IP66									

Specifications are based on Guardio laboratory tests using the Guardio 18650 3350 mAh Li-ion battery at  $21 \pm 3$  °C and 50–80% humidity. Actual performance may vary depending on environment and battery type. Use of Guardio batteries is strongly recommended.

## Technical Specification

Protection grade	IP66
Irradiation distance	150 m
Beam angle	120°
Maximum battery time	38 h
Weight including headlamp holder	106 g
Rechargeable battery included	3350 mAh

## Light modes

Turbo		2360 Lumens
High		1460 Lumens
Medium high		955 Lumens
Medium		425 Lumens
Medium low		215 Lumens
Low		110 Lumens
Strobe		Strobe
SOS		SOS

## Indicator lights

Battery level 100% - 60%	Green indicator light - will automatically turn off after 5 seconds
Battery level 60% - 30%	Yellow indicator light - will automatically turn off after 5 seconds
Battery level 30% - 10%	Red indicator light - will automatically turn off after 5 seconds
Battery level lower than 10%	Red indicator light stays on and blinks three times, repeating every 5 minutes until the battery is fully discharged

**Overview** Please read all instructions before using the headlamp for the first time. Incorrect use may damage the product or affect its performance. Guardio and its retailers/distributors do not accept responsibility for accidents or personal injury resulting from improper use.

**First use** Before first use, unscrew the battery cover and remove the insulating strip from the battery. Secure the battery in place, then unscrew the opposite side to access the USB Type-C charging port. Fully charge the battery before using the headlamp.

**Charging** Connect the USB charging cable to a power source, then plug it into the USB port of the headlamp. The indicator light will turn red while charging and switch to green when fully charged. Charging time is up to 4.5 hours. As batteries may self-discharge, recharge unused batteries every 4 months to maintain optimal performance.

**Overheat protection** The headlamp generates significant heat when used at high output levels for long periods. Use caution when touching the lamp surface.

- At 60 °C, the headlamp will automatically reduce brightness to lower the temperature.
- At 75 °C, the headlamp will automatically switch off to protect its lifespan.

## Operation

**On/Off:** Single-click the side switch to turn the light on. It will start at the last memorized brightness level. Single-click again to turn it off.

**Brightness Levels:** When the light is on, press and hold the side switch to cycle through the five brightness levels, from high to low.

**Turbo / Strobe / SOS / Beacon:** Double-click for Turbo. Double-click again to cycle through Strobe, SOS, and Beacon. Single-click to return. Turbo is unavailable below 10% battery or if overheated.

**Moonlight:** With lamp off, press and hold to enter Moonlight. Press and hold again to turn off. Single-click is disabled in Moonlight mode.

**Warning:** Do not shine the light directly into eyes or onto exposed skin, as this may cause injury. Keep the headlamp out of reach of children. Always use high-quality batteries with circuit protection to reduce potential risks.

**Warranty:** Guardio provides a 1-year warranty. For repair or replacement, return the product to the original retailer. The warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disassembly, negligence, accidents, improper maintenance, or repairs performed by anyone other than an authorized representative of Båstadgruppen AB.

Unauthorized disassembly may damage the headlamp and will void the warranty. For more information, visit [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com) or contact [info@bastadgruppen.com](mailto:info@bastadgruppen.com)

**Assembly** The Guardio VisorFlex headlamp is designed for use with the Guardio Visor series. Always use the parts included in the headlamp box to ensure proper fitting. For detailed visor assembly instructions, please refer to the Theia user manual. The Guardio VisorFlex helmet attachment frame must be mounted between the visor and the holder (part number 2). If you no longer have the Theia manual, you can download a digital copy from the manuals page at [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com)

If you wish to use the headlamp with a visor other than Theia, attach it with the elastic band provided in the product box. Secure the band to the helmet by placing it inside the designated headband holders. The elastic band can also be worn directly on your head, fastening it comfortably around your forehead.

## Batteriindikatorer

Batterinivå 100% - 60%

Grön indikatorlampa  
(släcks efter 5 sekunder)

---

Batterinivå 60% - 30%

Gul indikatorlampa  
(släcks efter 5 sekunder)

---

Batterinivå 30% - 10%

Röd indikatorlampa  
(släcks efter 5 sekunder)

---

Batterinivå lägre än 10%

Röd indikatorlampa lyser och blinkar tre gånger  
var 5:e minut tills batteriet är helt urladdat

**Översikt** Läs alla instruktioner innan du använder pannlampan för första gången. Felaktig användning kan skada produkten eller påverka dess prestanda. Guardio och dess återförsäljare/distributörer tar inget ansvar för olyckor eller personskador till följd av felaktig användning.

**Första användning** Skruva av batterilocket och ta bort isoleringsremsan från batteriet. Placera batteriet på plats, skruva sedan av motsatt sida för att komma åt USB Type-C-laddningsporten. Ladda batteriet helt innan du använder lampan.

**Laddning** Anslut USB-laddningskabeln till en strömkälla och koppla in den i lampans USB-port. Indikatorlampan lyser rött under laddning och växlar till grönt när den är fulladdad. Laddningstid är upp till 4,5 timmar. Eftersom batterier kan självurladdas bör oanvända batterier laddas upp var fjärde månad för bästa prestanda.

**Överhettningsskydd** Lampan genererar mycket värme vid höga effektnivåer under längre tid. Var försiktig när du rör lampan.

- Vid 60 °C minskar lampan automatiskt ljusstyrkan för att sänka temperaturen.
- Vid 75 °C stängs lampan av för att skydda livslängden.

### **Användning**

- På/Av: Klicka en gång på sidoknappen för att slå på lampan. Den startar på den senast använda ljusstyrkan. Klicka igen för att stänga av.
- Ljusstyrkor: När lampan är på, håll sidoknappen intryckt för att växla mellan de fem ljusnivåerna, från hög till låg.
- Turbo/Strobe/SOS/Fyrsignal: Dubbelklicka för Turbo. Dubbelklicka igen för att växla mellan Strobe, SOS och Fyrsignal. Klicka en gång för att återgå. Turbo är inte tillgängligt vid <10 % batteri eller vid överhettning.
- Månsken: När lampan är av, håll knappen intryckt för att aktivera Månsken. Håll in igen för att stänga av. Enkelklick är inaktiverat i Månskenläge.

**Varning:** Rikta inte ljuset direkt mot ögon eller bar hud då detta kan orsaka skada. Förvara lampan utom räckhåll för barn. Använd alltid högkvalitativa batterier med kretskydd för att minska risker.

**Garanti** Guardio lämnar 1 års garanti. För reparation eller utbyte, returnera produkten till inköpsstället.

Garantin täcker inte normalt slitage, modifieringar, felaktig användning, isärtagning, vårdslöshet, olyckor, felaktigt underhåll eller reparationer utförda av någon annan än auktoriserad representant för Båstadgruppen AB.

Obehörig demontering kan skada lampan och upphäver garantin. För mer information, besök [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com) eller kontakta [info@bastadgruppen.com](mailto:info@bastadgruppen.com).

**Montering** Guardio VisorFlex pannlampa är avsedd för användning med Guardio Visor-serien. Använd alltid de delar som ingår i förpackningen för korrekt montering.

För detaljerade instruktioner om visirmontering, se Theia-bruksanvisningen. Guardio VisorFlex-hjälmfästet måste monteras mellan visiret och hållaren (delnummer 2). Om du inte har kvar Theia-manualen kan du ladda ner en digital kopia på [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com).

Om du vill använda pannlampan med ett annat visir än Theia, fäst den med det elastiska band som medföljer.

Fäst bandet på hjälmen genom att placera det i de avsedda fästena. Det elastiska bandet kan även bäras direkt på huvudet och spännas bekvämt runt pannan.

## Indikatorlys

Batterinivå 100% - 60% Grønt indikatorlys  
(slår seg av automatisk etter 5 sekunder)

---

Batterinivå 60% - 30% Gult indikatorlys  
(slår seg av automatisk etter 5 sekunder)

---

Batterinivå 30% - 10% Rødt indikatorlys  
(slår seg av automatisk etter 5 sekunder)

---

Lavt nivå <10% Rødt lys forblir på og blinker tre ganger,  
gjentas hvert 5. minutt til batteriet er helt utladet

**Oversikt** Les alle instruksjoner før du bruker hodelykten for første gang. Feil bruk kan skade produktet eller påvirke ytelsen. Guardio og dets forhandlere/distributører påtar seg ikke ansvar for ulykker eller personskader som følge av feilaktig bruk.

**Første gangs bruk** Skru av batteridekselet og fjern isolasjonsstripen fra batteriet. Fest batteriet på plass. Skru deretter av motsatt side for å få tilgang til USB-C-ladeporten. Lad batteriet helt opp før bruk.

**Lading** Koble USB-ladekabelen til en strømkilde og sett den i lykten. Indikatorlyset er rødt under lading og skifter til grønt når det er fulladet. Ladetiden er opptil 4,5 timer. Fordi batterier kan selvutlades, bør ubrukte batterier lades hver 4. måned for optimal ytelse.

**Overopphetingsbeskyttelse** Lykten utvikler varme ved høy effekt over lengre tid. Vær forsiktig når du berører lykتهuset.

- Ved 60 °C reduseres lysstyrken automatisk for å senke temperaturen.
- Ved 75 °C slår lykten seg automatisk av for å beskytte levetiden.

### **Betjening**

**På/Av:** Ett klikk på sidebryteren for å slå på. Starter på sist brukte lysnivå. Ett klikk igjen for å slå av.

**Lysnivåer:** Når lykten er på, hold sidebryteren inne for å bla gjennom fem nivåer fra høy til lav.

**Turbo / Strobe / SOS / Fyrsignal (Beacon):** Dobbelklikk for Turbo. Dobbelklikk igjen for å bla gjennom Strobe, SOS og Fyrsignal. Ett klikk for å gå tilbake. Turbo er ikke tilgjengelig under 10 % batteri eller ved overoppheting.

**Måneskinn (Moonlight):** Med lykten av, hold inne for å gå inn i Måneskinn. Hold inne igjen for å slå av. Ett klikk er deaktivert i Måneskinn-modus.

## Takuu

Guardio myöntää 1 vuoden takuun. Korjausta tai vaihtoa varten palauta tuote alkuperäiseen ostopaikkaan. Takuu ei kata normaalia kulumista, muutoksia, väärinkäyttöä, purkamista, huolimattomuutta, onnettomuuksia, virheellistä huoltoa tai korjauksia, jotka joku muu kuin Båstadgruppen AB:n valtuutettu edustaja on tehnyt. Luvaton purkaminen voi vahingoittaa lamppua ja mitätöi takuun.

Lisätietoja: [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com) - [info@bastadgruppen.com](mailto:info@bastadgruppen.com)

**Montering** Guardio VisorFlex er beregnet for bruk med Guardio Visor-serien. Bruk alltid delene som følger med for korrekt montering. For detaljerte instruksjoner om visirmontering, se Theia-brukermanualen.

VisorFlex-hjelmfesterammen skal monteres mellom visiret og holderen (del nr. 2). Hvis du ikke lenger har Theia-manualen, kan du laste ned en digital kopi på [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com)

Hvis du vil bruke lykten med annet visir enn Theia, fest den med den medfølgende elastiske remmen. Fest remmen i hjelmens avmerkede holderfester. Remmen kan også bæres direkte på hodet og strammes komfortabelt rundt pannen.

## Indikatorlys

Batteriniveau 100% - 60%	Grøn indikator (slukker automatisk efter 5 sekunder)
Batteriniveau 60% - 30%	Gul indikator (slukker automatisk efter 5 sekunder)
Batteriniveau 30% - 10%	Rød indikator (slukker automatisk efter 5 sekunder)
Lavt niveau < 10%	Rød indikator forbliver tændt og blinker tre gange; gentages hvert 5. minut, indtil batteriet er helt afladet

**Oversigt** Læs alle instruktioner, før du bruger pandelygten første gang. Forkert brug kan beskadige produktet eller påvirke dets ydeevne. Guardio og dets forhandlere/distributører påtager sig intet ansvar for ulykker eller personskader som følge af forkert brug.

**Første brug** Skru batteridækslet af, og fjern isoleringsstrimlen fra batteriet. Fastgør batteriet. Skru derefter den modsatte side af for at få adgang til USB-C-ladeporten. Oplad batteriet helt, før du bruger pandelygten.

**Opladning** Tilslut USB-kablet til en strømkilde, og sæt det i lygten. Indikatoren lyser rødt under opladning og skifter til grønt, når den er fuldt opladet. Opladningstid op til 4,5 timer.

Da batterier kan selvaflade, bør ubrugte batterier oplades hver 4. måned for optimal ydeevne.

**Overophedningsbeskyttelse** Lygten udvikler varme ved høje effekt niveauer over længere tid. Vær forsigtig ved berøring.

- Ved 60 °C reduceres lysstyrken automatisk for at sænke temperaturen.
- Ved 75 °C slukker lygten automatisk for at beskytte levetiden.

## Betjening

**Til/Fra:** Én klik på sideknappen for at tænde. Starter på senest anvendte lysniveau. Én klik igen for at slukke.

**Lysniveauer:** Når lygten er tændt, hold sideknappen nede for at skifte mellem fem niveauer fra høj til lav.

**Turbo / Strobe / SOS / Fyrsignal (Beacon):** Dobbeltklik for Turbo. Dobbeltklik igen for at skifte mellem Strobe, SOS og Fyrsignal. Én klik for at vende tilbage. Turbo er ikke tilgængelig under 10 % batteri eller ved overophedning.

**Måneskin (Moonlight):** Med lygten slukket, hold knappen nede for at aktivere Måneskin. Hold igen for at slukke. Én klik er deaktiveret i Måneskin-tilstand.

**Advarsel** Peg ikke lyset direkte i øjne eller på bar hud – det kan forårsage skade. Opbevar lygten utilgængeligt for børn. Brug altid batterier af høj kvalitet med kredsbeskyttelse for at reducere risici.

**Garanti** Guardio yder 1 års garanti. For reparation eller ombytning returneres produktet til den oprindelige forhandler. Garantien dækker ikke normalt slid, ændringer, forkert brug, adskillelse, forsømmelse, ulykker, forkert vedligeholdelse eller reparationer udført af andre end en autoriseret repræsentant for Båstadgruppen AB.

Uautoriseret adskillelse kan beskadige lygten og ugyldiggør garantien.

Mere info: [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com) - [info@bastadgruppen.com](mailto:info@bastadgruppen.com)

**Montering** Guardio VisorFlex er designet til Guardio Visor-serien. Brug altid de medfølgende dele for korrekt pasform. For detaljerede instruktioner om montering af visir, se Theia-manualen. VisorFlex-hjelmfastgørelsesrammen skal monteres mellem visiret og holderen (delnr. 2).

Hvis du ikke længere har Theia-manualen, kan du downloade en digital kopi på [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com)

Hvis du vil bruge lygten med et andet visir end Theia, fastgør den med den medfølgende elastiske rem. Fastgør remmen i hjelmens beregnede holdere.

Remmen kan også bæres direkte på hovedet og spændes komfortabelt om panden.

## Merkkivalot

Akun varaus 100% - 60% Vihreä merkkivalo  
(sammutuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.)

---

Akun varaus 60% - 30% Keltainen merkkivalo  
(sammutuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua)

---

Akun varaus 30% - 10% Punainen merkkivalo  
(sammutuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua)

---

Alhainen taso <10% Punainen valo pysyy päällä ja vilkkuu kolme kertaa;  
toistuu 5 minuutin välein, kunnes akku on täysin tyhjentynyt

**Yleiskuvaus** Lue kaikki ohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa. Väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta tai heikentää sen suorituskykyä. Guardio ja sen jälleenmyyjät/jakelijat eivät vastaa onnettomuuksista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä.

**Ensikäyttö** Kierrä akunkansi auki ja poista eristysnauha akusta. Aseta akku paikoilleen. Kierrä sitten vastakkainen puoli auki päästäksesi USB-C-latausporttiin. Lataa akku täyteen ennen käyttöä.

**Lataus** Kytke USB-latauskaapeli virtalähteeseen ja liitä se lampun USB-porttiin. Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja vaihtuu vihreäksi täyteen ladattuna. Latausaika on enintään 4,5 tuntia.

Koska akut voivat itsepurkautua, käyttämättömät akut tulisi ladata joka 4. kuukausi suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

**Ylikuumenemissuoja** Lamppu kuumenee pitkään korkealla teholla käytettäessä. Varo lampun pintaa koskettaessa.

- 60 °C: Lamppu laskee automaattisesti kirkkautta lämpötilan alentamiseksi.

- 75 °C: Lamppu sammuu automaattisesti käyttöiän suojaamiseksi.

## Käyttö

**Päälle/pois:** Yksi painallus sivupainikkeesta kytkee valon päälle. Lamppu käynnistyy viimeksi käytetyllä kirkkaustasolla. Yksi painallus kytkee pois.

**Kirkkaustasot:** Valon ollessa päällä, pidä sivupainiketta painettuna vaihtaaksesi viiden tason välillä korkeasta matalaan.

**Turbo / Strobo / SOS / Majakka (Beacon):** Kaksoispainallus aktivoi Turbon. Kaksoispainallus uudelleen vaihtaa Stroboon, SOS:iin ja Majakkaan. Yksi painallus palaa edelliseen tilaan. Turbo ei ole käytettävissä, kun akun varaus on alle 10 % tai ylikuumenemisen aikana.

**Kuutamo (Moonlight):** Lampun ollessa pois päältä, pidä painiketta pohjassa siirtyäksesi Kuutamo-tilaan. Pidä uudelleen sammuttaaksesi. Yksi painallus on pois käytöstä Kuutamo-tilassa.

**Advarsel** Ikke lys direkte i øyne eller på bar hud – det kan forårsake skade. Oppbevar hodelykten utilgjengelig for barn. Bruk alltid batterier av høy kvalitet med kretsbeskyttelse for å redusere risiko.

**Garanti** Guardio gir 1 års garanti. For reparasjon eller bytte, returner produktet til opprinnelig forhandler. Garantien dekker ikke normalt slitasje, modifikasjoner, feilbruk, demontering, uaktsomhet, ulykker, feil vedlikehold eller reparasjoner utført av andre enn en autorisert representant for Båstadgruppen AB.

Uautorisert demontering kan skade lykten og gjør garantien ugyldig.

Mer informasjon: [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com) - [info@bastadgruppen.com](mailto:info@bastadgruppen.com)

## Asennus

Guardio VisorFlex on tarkoitettu käytettäväksi Guardio Visor-sarjan kanssa. Käytä aina pakkauksen mukana tulevia osia oikean istuvuuden varmistamiseksi. Yksityiskohtaiset ohjeet visiirin asennuksesta löytyvät Theia-käyttöohjeesta. VisorFlex-kypäräkiinnitysrunko tulee asentaa visiirin ja pidikkeen väliin (osa nro 2). Jos sinulla ei ole Theia-ohjetta, voit ladata digitaalisen version osoitteesta [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com)

Jos haluat käyttää lamppua muun kuin Theia-visiirin kanssa, kiinnitä se pakkauksen mukana tulevalla joustonauhalla. Kiinnitä nauha kypärään sille tarkoitettuihin pidikkeisiin. Joustonauhaa voi käyttää myös suoraan päässä ja kiristää mukavasti otsan ympäri.

## Anzeigeleuchten

Akkustand 100% - 60%	Grüne Anzeige (erlischt automatisch nach 5 Sekunden)
Akkustand 60% - 30%	Gelbe Anzeige (erlischt automatisch nach 5 Sekunden)
Akkustand 30% - 10%	Rote Anzeige (erlischt automatisch nach 5 Sekunden)
Niedriger Stand < 10%	Rote Anzeige bleibt an und blinkt dreimal; Wiederholung alle 5 Minuten, bis der Akku vollständig entladen ist

**Übersicht** Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Stirnlampe erstmals verwenden. Unsachgemäße Nutzung kann das Produkt beschädigen oder die Leistung beeinträchtigen. Guardio und seine Händler/Distributoren übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen infolge unsachgemäßer Verwendung.

**Erste Inbetriebnahme** Schrauben Sie den Akkudeckel ab und entfernen Sie die Isolierlasche vom Akku. Setzen Sie den Akku ein und sichern Sie ihn. Schrauben Sie anschließend die gegenüberliegende Seite ab, um die USB-C-Ladebuchse zu erreichen. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Lampe verwenden.

**Laden** Schließen Sie das USB-Ladekabel an eine Stromquelle an und stecken Sie es in die USB-Buchse der Lampe. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot und wechselt zu grün, sobald der Akku voll ist. Die Ladezeit beträgt bis zu 4,5 Stunden. Da sich Akkus selbst entladen können, laden Sie unbenutzte Akkus alle 4 Monate nach, um eine optimale Leistung zu erhalten.

**Überhitzungsschutz** Bei längerem Betrieb mit hoher Leistung entsteht Wärme. Vorsicht beim Berühren des Lampengehäuses.

- Bei 60 °C reduziert die Lampe automatisch die Helligkeit zur Temperaturabsenkung.
- Bei 75 °C schaltet sich die Lampe automatisch ab, um die Lebensdauer zu schützen.

## **Bedienung**

**Ein/Aus:** Einmal den Seitenschalter drücken, um einzuschalten. Startet mit dem zuletzt verwendeten Helligkeitsniveau. Erneut drücken zum Ausschalten.

**Helligkeitsstufen:** Bei eingeschalteter Lampe den Seitenschalter gedrückt halten, um durch fünf Stufen von hoch nach niedrig zu wechseln.

**Turbo / Stroboskop / SOS / Positionslicht (Beacon):** Doppelklick für Turbo. Nochmals doppelklicken, um zwischen Stroboskop, SOS und Positionslicht zu wechseln. Einmal klicken zur Rückkehr. Turbo ist bei < 10 % Akkustand oder Überhitzung nicht verfügbar.

**Mondlicht (Moonlight):** Bei ausgeschalteter Lampe Schalter gedrückt halten, um Mondlicht zu aktivieren. Erneut gedrückt halten zum Ausschalten. Einzeldruck ist im Mondlichtmodus deaktiviert.

**Warnhinweis** Nicht direkt in die Augen oder auf ungeschützte Haut leuchten – Verletzungsgefahr. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie stets hochwertige Akkus mit Schutzelektronik, um Risiken zu verringern.

**Garantie** Guardio gewährt 1 Jahr Garantie. Für Reparatur oder Austausch geben Sie das Produkt beim ursprünglichen Händler zurück. Die Garantie umfasst nicht normalen Verschleiß, Modifikationen, Missbrauch, Demontage, Fahrlässigkeit, Unfälle, unsachgemäße Wartung oder Reparaturen durch Nicht-Autorisierte von Båstadgruppen AB. Unbefugte Demontage kann die Lampe beschädigen und die Garantie erlöschen lassen.

Weitere Informationen: [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com) - [info@bastadgruppen.com](mailto:info@bastadgruppen.com)

**Montage** Die Guardio VisorFlex ist für die Verwendung mit der Guardio Visor-Serie vorgesehen. Verwenden Sie stets die im Lieferumfang enthaltenen Teile für einen korrekten Sitz. Ausführliche Hinweise zur Visiermontage finden Sie im Theia-Handbuch. Der VisorFlex-Helmbefestigungsrahmen muss zwischen Visier und Halter (Teilenr. 2) montiert werden. Wenn Sie das Theia-Handbuch nicht mehr haben, können Sie eine digitale Kopie über [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com) herunterladen.

Wenn Sie die Stirnlampe mit einem anderen Visier als Theia verwenden möchten, befestigen Sie sie mit dem mitgelieferten elastischen Band. Befestigen Sie das Band in den dafür vorgesehenen Halterungen am Helm. Das elastische Band kann auch direkt am Kopf getragen und bequem um die Stirn gespannt werden

## Merkkivalot

Niveau de batterie 100% - 60% Voyant vert  
(s'éteint automatiquement après 5 secondes)

---

Niveau 60% - 30% Voyant jaune  
(s'éteint automatiquement après 5 secondes)

---

Niveau 30% - 10% Voyant rouge  
(s'éteint automatiquement après 5 secondes)

---

Faible <10% PVoyant rouge reste allumé et clignote trois fois;  
répétition toutes les 5 minutes jusqu'à décharge complète

**Aperçu** Lisez toutes les instructions avant la première utilisation. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit ou affecter ses performances. Guardio et ses revendeurs/distributeurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de blessure résultant d'une utilisation inappropriée.

**Première utilisation** Dévissez le couvercle de la batterie et retirez la languette isolante. Mettez la batterie en place. Dévissez ensuite le côté opposé pour accéder au port de charge USB-C. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser la lampe.

**Chargement** Branchez le câble USB à une source d'alimentation puis à la lampe. Le voyant est rouge pendant la charge et passe au vert lorsque la charge est complète.

Temps de charge jusqu'à 4,5 heures. Les batteries pouvant se décharger d'elles-mêmes, rechargez les batteries inutilisées tous les 4 mois pour maintenir des performances optimales.

**Protection contre la surchauffe** La lampe chauffe lors d'une utilisation prolongée à forte puissance. Prudence lors du contact avec la surface.

- À 60 °C, la lampe réduit automatiquement la luminosité pour abaisser la température.
- À 75 °C, la lampe s'éteint automatiquement afin de préserver sa durée de vie.

## Utilisation

**Marche/Arrêt** : Un clic sur l'interrupteur latéral pour allumer. Démarre au dernier niveau mémorisé. Un clic pour éteindre.

**Niveaux de luminosité**: Lampe allumée, maintenir l'interrupteur pour parcourir cinq niveaux du plus élevé au plus faible.

**Turbo / Stroboscope / SOS / Balise (Beacon)**: Double-clic pour Turbo. Double-clic à nouveau pour parcourir Stroboscope, SOS et Balise. Un clic pour revenir. Turbo indisponible sous 10 % de batterie ou en cas de surchauffe.

**Clair de lune (Moonlight)** : Lampe éteinte, maintenir pour entrer en mode Clair de lune. Maintenir à nouveau pour éteindre. Le clic simple est désactivé en mode Clair de lune.

**Advarsel** Ne dirigez pas le faisceau directement dans les yeux ni sur la peau nue — risque de blessure. Tenir hors de portée des enfants. Utilisez toujours des batteries de haute qualité avec protection de circuit pour réduire les risques.

**Garantie** Guardio offre une garantie de 1 an. Pour réparation ou remplacement, retournez le produit chez le revendeur d'origine. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les modifications, la mauvaise utilisation, le démontage, la négligence, les accidents, un entretien inadéquat ni les réparations effectuées par des personnes non autorisées par Båstadgruppen AB.

Tout démontage non autorisé peut endommager la lampe et annule la garantie.  
Plus d'infos: [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com) - [info@bastadgruppen.com](mailto:info@bastadgruppen.com)

## Montage

La VisorFlex de Guardio est conçue pour la série Guardio Visor. Utilisez toujours les pièces fournies pour un ajustement correct. Pour des instructions détaillées de montage de la visière, consultez le manuel Theia. Le cadre de fixation au casque VisorFlex doit être monté entre la visière et le support (pièce n° 2). Si vous n'avez plus le manuel Theia, téléchargez une copie numérique sur [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com)

Pour utiliser la lampe avec une autre visière que Theia, fixez-la avec le bandeau élastique fourni. Fixez le bandeau dans les logements prévus du casque. Le bandeau élastique peut aussi se porter directement sur la tête, confortablement autour du front.

## Wskaźniki

Poziom akumulatora 100% - 60%

Zielona dioda  
(automatycznie gaśnie po 5 s)

---

60% - 30%

Żółta dioda  
(automatycznie gaśnie po 5 s)

---

30% - 10%

Czerwona dioda  
(automatycznie gaśnie po 5 s)

---

< 10%

Czerwona dioda pozostaje włączona i miga trzykrotnie;  
powtarza się co 5 min do całkowitego rozładowania

**Przegląd** Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Nieprawidłowe użytkowanie może uszkodzić produkt lub pogorszyć jego działanie. Guardio oraz jego sprzedawcy/dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki ani obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

**Pierwsze uruchomienie** Odkręć pokrywę akumulatora i usuń pasek izolacyjny. Umieść akumulator i zabezpiecz go. Następnie odkręć przeciwną stronę, aby uzyskać dostęp do portu ładowania USB-C. Przed użyciem naładuj akumulator do pełna.

**Ładowanie** Podłącz przewód USB do źródła zasilania, a następnie do portu USB latarki. Podczas ładowania dioda świeci na czerwono i zmienia się na zieloną po pełnym naładowaniu. Czas ładowania do 4,5 godziny. Ponieważ akumulatory mogą się samorozładowywać, ładuj nieużywane akumulatory co 4 miesiące, aby utrzymać optymalną wydajność.

**Überhitzungsschutz** Latarka nagrzewa się podczas długotrwałej pracy z wysoką mocą. Zachowaj ostrożność, dotykając obudowy.

- Przy 60 °C latarka automatycznie zmniejsza jasność, aby obniżyć temperaturę.
- Przy 75 °C latarka automatycznie się wyłącza, aby chronić żywotność.

## Obsługa

**Ein/Aus: Wł./Wył.:** Jedno kliknięcie bocznego przycisku włącza światło (start z ostatnio zapamiętanym poziomem). Kolejne kliknięcie wyłącza.

**Poziomy jasności:** Gdy latarka jest włączona, przytrzymaj przycisk, aby przechodzić przez pięć poziomów od wysokiego do niskiego.

**Turbo / Stroboskop / SOS / Sygnał świetlny (Beacon):** Podwójne kliknięcie uruchamia Turbo. Ponowne podwójne kliknięcie przełącza między Stroboskopem, SOS i Sygnałem. Jedno kliknięcie powraca do poprzedniego trybu. Turbo jest niedostępny przy < 10 % energii lub w razie przegrzania.

**Moonlight (tryb „Księżyc”):** Przy wyłączonej latarce przytrzymaj przycisk, aby wejść w Moonlight. Przytrzymaj ponownie, aby wyłączyć. Pojedyncze kliknięcie jest nieaktywne w tym trybie.

**Ostrzeżenie** Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy ani na odsłoniętą skórę — grozi to urazem. Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci. Zawsze używaj wysokiej jakości akumulatorów z zabezpieczeniem elektronicznym, aby ograniczyć ryzyko.

**Gwarancja** Guardio udziela 1-letniej gwarancji. W celu naprawy lub wymiany zwróć produkt do pierwotnego sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, niewłaściwego użytkowania, demontażu, zaniedbań, wypadków, niewłaściwej konserwacji ani napraw wykonywanych przez osoby inne niż autoryzowany przedstawiciel Båstadgruppen AB. Nieautoryzowany demontaż może uszkodzić latarkę i unieważnia gwarancję.

Więcej informacji [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com) - [info@bastadgruppen.com](mailto:info@bastadgruppen.com)

**Montaż** Guardio VisorFlex przeznaczona jest do użytku z serią Guardio Visor. Zawsze używaj elementów dołączonych do zestawu, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie. Szczegółowe wskazówki montażu wizjera znajdziesz w instrukcji Theia. Rama mocująca VisorFlex do kasku musi być zamontowana pomiędzy wizjerem a uchwytem (część nr 2). Jeśli nie masz instrukcji Theia, pobierz kopię cyfrową na [www.bastadgruppen.com](http://www.bastadgruppen.com)

Jeśli chcesz używać latarki z innym wizjerem niż Theia, przymocuj ją za pomocą dołączonej elastycznej opaski. Zamocuj opaskę w przeznaczonych uchwytach kasku. Elastyczną opaskę można również nosić bezpośrednio na głowie, wygodnie wokół czoła.



# BÅSTAD GRUPPEN

## Company Address



Båstadgruppen AB

Fraktgatan 1

SE-262 73 Ängelholm

## Lorem ipsum

### Contact



info@bastadgruppen.com



www.bastadgruppen.com



+46 431 73200